

TOTALCOOL®

TOTALSOLAR 100

----- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA -----

Gratulujeme k zakoupení vstupenky do energetické svobody. Využijte sluneční záření a napájejte svá zařízení kdekoli. Tento produkt je navržen podle nejvyšších technických specifikací a norem. Bude dodávat roky bezúdržbové energie. Před použitím si důkladně přečtěte tento návod a poté jej uložte na bezpečném místě pro budoucí potřebu.

Obsah balení:

100W skládací solární nabíječka
1*Uživatelská příručka
1*DC 3m 5,5*2,1mm adaptér
3 * DC konektor

Technická specifikace

Značka napájení solárního panelu/článku	100W monokrystalický/SUNPOWER INC.
USB-A výstupy	5V3.4A/9V2.5A/12V2A Max
Výstup typu C	60W Max
DC výstup	18V 6.4A max
Rozložená velikost	1500*425*5mm
Složená velikost	300*425*45mm
Čistá hmotnost	3.6 kg

Jak nabíjet telefon/zařízení USB:

1. Rozložte nabíječku a umístěte panely na přímé sluneční světlo, připojte zařízení k solární nabíječce pomocí přizpůsobený kabel.
3. Během nabíjení udržujte zařízení v chladu, aby nedošlo k přehřátí.

FAQ a řešení

1. Pokud moje zařízení potřebuje vstupní proud 1A, poškodí jej výstup 2A solární nabíječky?

Ne. Solární panel má inteligentní nabíjení, detekuje potřeby vašeho zařízení a dodává přesně to, co potřebuje. Pokud váš telefon akceptuje 1A, nabíječka dodá 1A.

2. Co když skládací solární nabíječka USB nenabíjí moje zařízení?

- A. Zkontrolujte v příručce vašeho zařízení, zda je vstupní napětí 5V.
B. Zatažené počasí a nepřímé sluneční světlo mohou způsobit kolísání proudu. To zase může bránit nebo bránit nabíjení. Umístěte solární nabíječku na přímé sluneční světlo nebo počkejte, až se počasí umoudří.
C. Mezi použitím otřete panely vlhkým hadříkem, abyste zabránili poškrábání.

3. Bude solární nabíječka fungovat, i když je částečně zataženo nebo stín?

Ano, i když účinnost nabíjení bude nízká, což způsobí delší dobu nabíjení.

4. Bude tento panel nabíjet powerbanku?

Ano. Ujistěte se, že powerbanku vložíte do kapsy nabíječky, abyste se vyhnuli přímému slunečnímu záření nebo nadměrnému teplu.

5. Jak nabíjet svůj TP144 nebo TP500?

Jednoduše. 3m 5,5x2,1mm adaptér se zapojuje přímo do INPUT portu na zadní straně TP500 nebo IN na konci TP144. Budete muset použít žlutý konektor pro TP500 a bílý konektor pro TP144.

Záruka

Je poskytována komplexní 2letá záruka od data nákupu.